

## Motocoasa **RURIS RR460C**

<b>Motor</b>	Concept Khumma, 2 timpi
<b>Putere maximă motor</b>	3 cp
<b>Capacitate cilindrică</b>	46.5 cc
<b>Combustibil</b>	Benzină fără plumb
<b>Amestec carburant</b>	25 ml ulei/ litru de benzină
<b>Consum mediu combustibil</b>	0,25 l/kWh
<b>Capacitate rezervor combustibil</b>	1000ml
<b>Pornire</b>	Manuală
<b>Accesorii</b>	Autocut și cuțit cu 3 dinți
<b>Lățime de tăiere</b>	255 mm
<b>Harnașament</b>	Dual balance
<b>Sistem coarne</b>	Cu ajustare axială
<b>Sistem antivibrație</b>	Da
<b>Vibrații mâner dreapta</b>	3.12 m/s <sup>2</sup>
<b>Vibrații mâner stânga</b>	4.36 m/s <sup>2</sup>
<b>Greutate</b>	6.7 kg

Puterea maximă reprezintă puterea motorului, la banc, fără filtru de aer și toba de eșapament.

Greutatea netă este fără combustibil, fără unelte de tăiere, fără aparatatură, fără elemente de comandă și control.