

## Motoferăstrău DAC 401RS

|  |  |
|--|--|
| <b>Motor</b>                           | TEZ  |
| <b>Ciclu de funcționare</b>            | 2 timpi  |
| <b>Putere motor</b>                    | 2.5 CP   |
| <b>Capacitate cilindrică</b>           | 36.3 cc  |
| <b>Sistem de aprindere</b>             | Electronic   |
| <b>Pornire</b>                         | Manuală- Easy Start  |
| <b>Combustibil</b>                     | Benzină fără plumb   |
| <b>Capacitate rezervor combustibil</b> | 410 ml   |
| <b>Capacitate rezervor ulei</b>        | 200 ml   |
| <b>Consum mediu combustibil</b>        | 490 g/kWh  |
| <b>Amestec carburant</b>               | 25 ml ulei/ litru de benzină   |
| <b>Vibrații mâner</b>                  | F:ahv.eq=2.97 m/s <sup>2</sup> , S:ahv.eq= 2.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5m/s <sup>2</sup> |
| <b>Lungime șină</b>                    | 350 mm   |
| <b>Lanț</b>                            | 3/8 1.3 PM   |
| <b>Greutatea neta cu accesorii</b>     | 5.2 kg   |