

Generator curent *R-Power GE 5000*

Motor	General Engine
Ciclu de funcționare	4 timpi
Putere motor	13 CP
Capacitate cilindrică	389 cmc
Sistem de aprindere	Electronic
Pornire	Manuală
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor	6.5 l
Consum mediu combustibil	0.33 (litri/Kw/h)
Tensiune de ieșire DC	12 V
Tensiune de ieșire AC	220
Putere maximă generator	5500 W
Putere nominală generator	5000 W
Frecvență de lucru	50 Hz
Număr prize	2
Înfășurare stator, rotor	Cupru
Voltmetru analogic	Dotare standard
Siguranță fuzibilă	Dotare standard
Tip cadru	Industrial
Greutate	65 kg
Garanție	24 luni