

Generator curent **R-Power GE 5000 S**

Motor	General Engine
Ciclu de funcționare	4 timpi
Putere motor	13 CP
Capacitate cilindrică	389 cmc
Sistem de aprindere	Electronic
Pornire	Manuală
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor	6.5 l
Consum mediu combustibil	0.33 (litri/Kw/h)
Tensiune de ieșire DC	12 V
Tensiune de ieșire AC	220
Putere maximă generator	5500 W
Putere nominală generator	5000 W
Frecvență de lucru	50 Hz
Număr prize	2
Înfășurare stator, rotor	Cupru
Voltmetru analogic	Dotare standard
Siguranță fuzibilă	Dotare standard
Tip cadru	Industrial
Greutate	65 kg

Generatorul de curent Ruris poate fi utilizat atât pentru uz gospodăresc cât și pentru uz industrial. Asigură un confort sporit în cazul locuințelor care nu dispun de o rețea electrică publică.

