

Generator curent **RURIS R-POWER GE5500**

Motor	General Engine
Ciclu de functionare	4 timpi
Putere motor	13 CP
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem de aprindere	Electronic
Pornire	Manuală
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor	25 L
Capacitate baie ulei motor	1.1 L
Consum mediu combustibil	< 370 (grame/kW/h)
Putere maxima generator	5500 W
Putere nominala generator	5000 W
Frecvență de lucru	50 Hz
Curent nominal	23A
Număr prize	2
Înfășurare stator, rotor	Cupru
Tensiune de ieșire DC	-
Tensiune de ieșire AC	220 V
AVR	DA
Siguranță fuzibilă	Dotare standard
Tip cadru	Industrial
Greutate neta	74 kg