

## Generator curent *R-Power GE 7000*

<b>Motor</b>	General Engine
<b>Ciclu de funcționare</b>	4 timpi
<b>Putere motor</b>	13 CP
<b>Capacitate cilindrică</b>	420 cmc
<b>Sistem de aprindere</b>	Electronic
<b>Pornire</b>	Manuala
<b>Combustibil</b>	Benzină fără plumb
<b>Capacitate rezervor</b>	28 l
<b>Capacitate baie de ulei motor</b>	1.1l
<b>Consum mediu combustibil</b>	0.429 (litri/Kw/h)
<b>Tensiune de ieșire DC</b>	12 V
<b>Tensiune de ieșire AC</b>	230 V
<b>Putere maximă generator</b>	6500 W
<b>Putere nominală generator</b>	6000 W
<b>Curent nominal / A</b>	26
<b>Clasa de performanta</b>	G1
<b>Frecvență de lucru</b>	50 Hz
<b>Număr prize</b>	2
<b>Înfășurare stator, rotor</b>	Cupru
<b>Voltmetru analogic</b>	Dotare standard
<b>Siguranță fuzibilă</b>	Dotare standard
<b>Tip cadru</b>	Industrial
<b>Greutate</b>	77 kg
<b>Garanție</b>	24 luni