

Generator inverter **RURIS R-POWER 3000**

Motor	General Engine
Ciclu de functionare	4 timpi
Putere motor	7 CP
Capacitate cilindrică	212 cc
Sistem de aprindere	Electronic
Pornire	Manuala
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor	4.5 l
Capacitate baie de ulei motor	0.6 l
Consum mediu combustibil	< 500 (grams/kW/h)
Putere maxima generator	3000 W
Putere nominala generator	2800 W
Frecvență de lucru	50 Hz
Curent nominal	12.7 A
Număr prize	1
Înfășurare stator, rotor	Cupru
Tensiune de ieșire DC	-
Tensiune de ieșire AC	220 V
AVR	NU
Timp de functionare in mod continuu	2 ore
Greutate neta cu accesorii	22.3 kg